

en

### Installation

- Important: This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person. Isolate the mains supply prior to wiring.
- Remove ceiling tile.
- Secure the panel to a solid beam / support in the ceiling using the security cable provided.
- Ensure desired current setting is activated. 600mA is the pre set current. The DALI Driver is sold separately.
- Connect DALI or 0-10V signal.
- For Push Dim, use a retractive switch.
- Connect to mains.

**Note:** Panel is insulation coverable, the driver is not and must not be placed on top of the panel.

fr

### Installation

- Important : cet appareil doit être câblé par un électricien qualifié ou une personne compétente. Isolez l'alimentation secteur avant de procéder au câblage.
- Enlevez la dalle de plafond.
- Fixez le panneau à une poutre ou un support solide au plafond à l'aide du câble de sécurité fourni.
- Assurez-vous que le paramétrage du courant est enclenché. Le courant prédéfini est 600mA. L'alimentation DALI est vendue séparément.
- Connectez le signal DALI ou 0-10V
- Pour l'option Push Dim, utilisez le bouton poussoir.
- Raccordez au secteur.

**Remarque :** La dalle est recouvrable d'isolant. L'alimentation ne l'est pas et ne doit pas être placée sur la dalle.




Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



5 year warranty  
5 ans de garantie



Replaceable light source  
by a professional  
Source remplaçable par  
un professionnel



Replaceable control gear  
by a professional  
Alimentation remplaçable  
par un professionnel

This product contains a light source of  
energy efficiency class C  
Ce produit contient une source lumineuse  
de classe d'efficacité énergétique C

en

#### Installation data

- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- The driver contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or service agent or a similar qualified person.

fr

#### Données d'installation

- La source de lumière de ce produit doit être uniquement remplacée par le fabricant ou par une personne compétente.
- Seul le fabricant, technicien ou une personne qualifiée peuvent remplacer le driver contenu dans ce luminaire.

Drive current settings / Paramètre actuel	600	750
Lumen Output / Rendement Lumineux	3550	4350
Input voltage / Tension	220 - 240V AC 50/60Hz	220 - 240V AC 50/60Hz
Input current / Courant d'entrée	0.12A MAX	0.12A MAX
Input power / Puissance	22W	27W
Power factor / Facteur de puissance	>0.9	>0.9
Inrush current / Courant d'appel	40A 0.35ms	40A 0.35ms
Panel Driver/ Alimentation *	PS250600MA	PS6501100MA

Note: \*Ensure that the correct dimmable driver has been selected.

Remarque : \*Assurez-vous que le bon pilote à gradation est sélectionné




Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



5 year warranty  
5 ans de garantie



Replaceable light source  
by a professional  
Source remplaçable par  
un professionnel



Replaceable control gear  
by a professional  
Alimentation remplaçable  
par un professionnel

This product contains a light source of  
energy efficiency class C  
Ce produit contient une source lumineuse  
de classe d'efficacité énergétique C