


JOLLY350

- Convertisseur courant constant dimmable 1-10V et Push-Dim.
- Tension d'alimentation : 110-240 Vac.
- Puissance minimale en W : 1W.
- Possibilité de synchroniser jusqu'à 10 convertisseurs avec le câble fourni.



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Case T° Max.	Amb. T° Max.	L (mm)	I (mm)	H (mm)
PLDUNIDRIVE350M	1-10W	AC 230V	DC 350mA	1	1	75°C	45°C	103	67	22



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



Le produit est dimmable (1-10V).



Le produit est dimmable (bouton poussoir).



Garantie 5 ans.