


# JOLLY350

- Constant stroom omvormer dimbaar 1-10V en Push-Dim.
- Voedingsspanning : 110-240 Vac.
- Minimum stroomsterkte in W : 1W.
- Je kunt tot 10 omvormers synchroniseren met de meegeleverde kabel.



CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Case T° Max.	Amb. T° Max.	L (mm)	I (mm)	H (mm)
PLDUNIDRIVE350M	1-10W	AC 230V	DC 350mA	1	1	75°C	45°C	103	67	22



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



CE gekeurd.



Het product is dimbaar (1-10V).



Het product is dimbaar (drukknop).



5 jaar garantie.