


# PSDIM350

- Convertisseur courant constant dimmable 1-10V et Push-Dim.
- Tension d'alimentation : 110-240 Vac.
- Puissance minimale en W : 1W.
- Possibilité de synchroniser jusqu'à 10 convertisseurs avec le câble fourni.



| CODE     | Watt Max | PRI     | SEC      | INPUTS | OUTPUTS | Case T° Max. | Amb. T° Max. | L (mm) | I (mm) | H (mm) |
|----------|----------|---------|----------|--------|---------|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| PSDIM350 | 1-18W    | AC 230V | DC 350mA | 1      | 1       | 85°C         | 50°C         | 123    | 79     | 22     |



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



Le produit est dimmable (1-10V).



Le produit est dimmable (bouton poussoir).



Garantie 5 ans.